



Busch-Drehdimmer REG, LED, 2-100 W

Funktionen im Überblick

- Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
- Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
- Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
- Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
- Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
- Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
- Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
- Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
- Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
- Nennspannung: 230 V-, + 10 % / - 10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
- Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 0 °C - 35 °C
- Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- 1 TE 18 mm.
- Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
- Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
- Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Bestelldaten

Artikel-Nr:	6523-102
Bestell-Nr:	2CKA006512A0339
EAN:	4011395212738
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	19
Preis:	176,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)
 » [ROHS-Produktdeklaration](#)